

Características principales

- ✓ Micrófono de bombero conforme EN 54-16.
- ✓ Cuatro pulsadores programables y EVAC/Alerta.
- ✓ Emisión remota de mensajes pregrabados en caso de emergencia.
- ✓ Micrófono PTT supervisado de máxima prioridad.
- ✓ Señal de micrófono monitorizada en tiempo real.
- ✓ Configurable como PTT o normal.
- ✓ Alimentación Phantom de 24V DC desde SLA-500M o SLA-500S.
- ✓ Indicadores LED de estado de AC, DC, Fallo, Mic y Test.
- ✓ Pulsador de activación del EVAC en todas las zonas.
- ✓ Distancia de comunicación hasta 600 metros.
- ✓ Conexión para 32 unidades de micrófono de bombero.
- ✓ Comunicación con SLA-500M o SLA-500S a través de cable CAT6.
- ✓ Interruptor DIP de ajuste de ID en el panel trasero.
- ✓ Conexión redundante para la línea de apoyo.
- ✓ Puerta frontal con cierre mediante llave.



Características técnicas

Modelo	PZ-500F
Descripción	Micrófono de bombero
Consumo	3W
Capacidad del sistema	32 unidades
Frecuencia de respuesta	80Hz~16kHz
THD	<1% a RMS,1KHz
S/N Ratio	>70dB
SPL	30mV
Fuente de alimentación	Phantom 20V~ 27.5V, ±20% (desde SLA-500M o SLA-500S)
Rango IP	IP55
Temp. y humedad funcionamiento	-20 °C to +50 °C; <95% sin condensación
Acabado	Caja de acero en rojo con tapa en ABS
Dimensiones	298(W)×298(D)×89(H) mm; 3.8kg